SEÑALIZADOR LUMINOSO LED

Tecnología LED de Alta Luminosidad

atomlux

MODELO: 9905L

MANUAL DE USO

IMPORTA, DISTRIBUYE Y GARANTIZA atomlux s.r.l.

Hecho en China

GARANTIA 2 AÑOS

SIMPLE FAZ
Fondo transparente, figuras verdes

DOBLE FAZ
Fondo verde, figuras blancas

*Las imágenes son de carácter ilustrativo

INTRODUCCIÓN

El SEÑALIZADOR LUMINOSO LED **Atomlux** ha sido desarrollado con la tecnología "LED de Alta Luminosidad".
Está diseñado para señalizar el lugar que desee de manera segura y a la vez elegante. Es apto para señalética y publicidad.
Puede fijarse en diferentes posiciones de montaje. Una vez conectado permanecerá continuamente iluminado, ya sea con el suministro de energía eléctrica, o durante un apagón.
Para conocer las señales disponibles vea la sección "Pictogramas Estándares Disponibles".

INSTALACIÓN

A - Montaje:
El señalizador se puede fijar / amurar por medio de su accesorio de montaje incluido.

Tipos de montaje:



Fijado a la pared



Fijado al cielorraso

B - Conexión Eléctrica:
Este modelo se provee con un cable de alimentación bipolar envainado ya conectado dentro del Señalizador
(no removible).
La conexión a la red de energía eléctrica debe realizarse empalmando y aislando adecuadamente cada uno de los dos conductores de dicho cable de alimentación del señalizador a una linea de energía No-Interrumpible.
Nota: La línea de energía No Interrumpible es aquella en la que bajo ningún motivo será interrumpido el suministro eléctrico, salvo un corte de energía general.

C - Funcionamiento:
Una vez finalizada la instalación y energizado el Señalizador Luminoso LED, el mismo permanecerá encendido incluso durante un apagón.

- LED Indicador: Mientras esté encendido, indica que la energía eléctrica está conectada y es normal.

- Botón TEST/ON/OFF:
Con energía de red normal: Presione el botón y verifique que se apague el LED indicador y el panel luminoso siga iluminado.
Desconectado del suministro eléctrico: Presione el botón para apagar o encender el Señalizador Luminoso.

ESQUEMA DE CONEXION:



PRECAUCIONES Y MANTENIMIENTO

A. Una vez conectado a la red de energía, permita que la batería se recargue durante 24 horas, antes de operarlo por primera vez.
B. La batería utilizada por este equipo es recargable de Litio-Ion libre de mantenimiento.
C. Los LEDs, la batería y los componentes internos no son reemplazables por el usuario. No desarme el equipo por ningún motivo. No tocar el circuito electrónico y sus componentes. En caso de falla recurra al Servicio Posventa Atomlux.
D. Cuando la luminaria no cumpla más con el tiempo de autonomía nominal de operación será necesario reemplazar la batería. Esta tarea debe ser realizada por personal autorizado por Atomlux. Cuando se realice el cambio el equipo debe ser desconectado de la red de energía.
E. En el caso de daños del cordón de alimentación, el mismo debe ser reemplazado por el fabricante o servicio técnico autorizado.
F. Este señalizador debe estar conectado a una linea de alimentación No-Interrumpible; y debe estar protegida de una desconexión no autorizada.
G. Proteja este equipo de los golpes, del sol directo, de la humedad, de salpicaduras y del goteo.
H. Para usar sólo en interiores y Ta: 40ºC.

PICTOGRAMAS ESTANDAR DISPONIBLES:

Todos los pictogramas están disponibles tanto en su versión **SIMPLE FAZ** como en su versión **DOBLE FAZ**.

SERVICIO POSVENTA atomlux

Av. Rodríguez Peña 4069. B1650IRE, San Martín, Pcia. Buenos Aires, ARGENTINA
Tel. (54-11) 4755-1366
Web Site: www.atomlux.com.ar **E-mail: repa@atomlux.com.ar**

ESPECIFICACIONES		
MODELO		**9905L**
Panel Luminoso		**SIMPLE FAZ:** Fondo transparente; figuras verdes. **DOBLE FAZ:** Fondo verde; figuras blancas.
Tensión y frecuencia de alimentación de la red de suministro eléctrico		220VCA ~ 50Hz
Potencia e intensidad de corriente nominal de alimentación @ 220 VCA 50Hz		3W, 0.03A
Aislación de protección		Clase II
Fuente luminosa		14 LEDs de Alta Luminosidad Blancos
Luminancia		300 Cd/m2
Batería de Litio-Ion		3,7V 800mAh sellada recargable
Tiempo aproximado de autonomía (Con batería plenamente cargada)		1,5 horas
Tiempo de recarga aproximado de la batería		24 horas
Dimensiones (sin elementos de sujeción)	Ancho x Alto x Profundidad	350mm x 182mm x 21mm
Dimensiones del Panel Luminoso	Ancho x Alto	340mm x 140mm
Peso Neto		0,35Kg
Fijación		Ojales posteriores para fijación a pared y accesorio para cielorraso
Tipo de Superficie de Montaje		Apto para Superficie Normalmente inflamable
Temperatura ambiente nominal máxima **ta**		40ºC
Tipo de uso		Interior

Certificado de Garantía

ATOMLUX S.R.L. garantiza al comprador original, que este Producto adquirido (en adelante "EQUIPO"), funcionará de acuerdo a las especificaciones indicadas en el Manual de Uso adjunto, dentro de las siguientes condiciones:

1) La presente garantía cubre al equipo contra cualquier defecto de fabricación y/o vicio del material. El tiempo de cobertura de esta garantía comienza desde la fecha de factura de venta al consumidor.
2) Tiempos de cobertura:
   a) 2 años para el equipo, excepto sus baterías y/o lámparas (si el equipo los tuviera).
   b) 1 año para las baterías; condicionado a verificación técnica en el Servicio Posventa Atomlux acerca del buen uso, y que se haya mantenido al equipo conectado permanentemente a la red de energía.
3) Esta garantía no ampara defectos originados por:
   a) Deficiencias en la instalación eléctrica del domicilio del usuario, tales como sobretensiones, muy bajas tensiones, cortocircuitos, falta de conexión a tierra.
   b) Conexión, instalación y uso de este EQUIPO no conforme a lo especificado en el Manual de Uso.
   c) Golpes, maltratos, accidentes de cualquier naturaleza u origen y/o modificaciones no autorizadas efectuadas en el EQUIPO, que pudieran perjudicar, a juicio de **ATOMLUX S.R.L.**, su buen funcionamiento.
   d) Mal uso de las baterías; por ejemplo: Falta de carga (equipo desconectado de la red de energía) por lapsos mayores a un mes.
4) En el caso que el EQUIPO no funcionara de acuerdo a las especificaciones en cualquier momento durante el período de garantía, **ATOMLUX S.R.L.**, a su sola opción reparará o reemplazará dicho EQUIPO sin ningún cargo adicional. La garantía quedará cumplida tanto mediante la entrega de piezas nuevas de recambio como de piezas reacondicionadas a nuevo. Todos los productos o partes reemplazadas pasarán a la propiedad de **ATOMLUX S.R.L.**
5) En caso de tener que hacer uso de esta garantía, ésta será realizada en el **Servicio Posventa Atomlux** o distribuidor autorizado sin costo para el cliente; siempre que no se detecten irregularidades en la instalación o en el uso del equipamiento. Para que la garantía sea válida es indispensable que el envío del equipo sea acompañado de la copia de la factura de compra con la fecha, firma y sello de la casa vendedora.
6) El Flete y seguro al Servicio Posventa corren por cuenta de quién emite la garantía.
7) **ATOMLUX S.R.L.**, efectivizará esta garantía dentro del plazo máximo de 30 días, contados a partir de la fecha de entrada en sus talleres. Por tratarse de un bien fabricado con algunos componentes importados y en caso de no contar con los mismos, el tiempo de reparación estará condicionado a las normas vigentes para la importación de partes.
8) Las condiciones de instalación y operación necesarias del EQUIPO, para su correcto funcionamiento, se encuentran indicadas en el Manual de Uso.
9) Los repuestos legítimos, que a criterio de **ATOMLUX S.R.L.**, no necesiten de mano de obra especializada para su colocación o reemplazo, deben ser adquiridos en el **Servicio Posventa Atomlux**, de acuerdo con listas de precios oficiales de **ATOMLUX S.R.L.** y según la disponibilidad de stock.
10) **ATOMLUX S.R.L.** no se responsabiliza por daños y/o deterioros que eventualmente se pueden ocasionar a terceros. En ningún caso **ATOMLUX S.R.L.** será responsable respecto del comprador o de cualquier otra parte por cualquier daño, incluyendo lucro cesante, ahorro perdido o cualquier otro perjuicio directo o indirecto, relacionado con el uso o con la imposibilidad de uso del EQUIPO, aún cuando **ATOMLUX S.R.L.** o un distribuidor autorizado haya sido advertido de la posibilidad de tal daño o de la posibilidad de reclamo por cualquier tercero.
    En ningún caso la responsabilidad de **ATOMLUX S.R.L.** respecto del comprador o de cualquier otra parte (como eventual consecuencia de un reclamo fundado en contrato o en obligaciones extracontractuales) podrá exceder un monto total equivalente al precio de compra del EQUIPO

Importa, Distribuye y Garantiza:
atomlux s.r.l.

Servicio Posventa Atomlux : Av. Rodríguez Peña 4069, B1650IRE San Martín, Prov. Buenos Aires; Argentina.
Tel.: 11-4755-1366; E-mail: repa@atomlux.com.ar
Website: www.atomlux.com.ar

Para su mejor atención complete y recorte este Talón de Registro; y remítalo dentro de los 30 días al Servicio Posventa Atomlux.

DATOS DE LA CASA VENDEDORA	DATOS DEL COMPRADOR
Modelo: ..... Adquirido en:	Apellido y Nombres: .....
Domicilio:	Domicilio: .....
Localidad: ..... C.P:	Localidad: ..... C.P .....
Fecha Compra: ...../...../..... Factura Nº:	Teléfono: ..... E-mail: .....